

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED Streifen 24V - Basic - 2835

Bestell Nr.:	2835096280	2.800K Warmweiß
Bestell Nr.:	2835096420	4.200K Neutralweiß
Bestell Nr.:	2835096500	5.000K Kaltweiß

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie den LED Streifen installieren!

Lieferumfang

- 1x LED Streifen 5m auf einer Rolle inkl. 50cm Anschlussleitung
- Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der LED Streifen ist für professionelle und konventionelle Anwendungen im Innenbereich geeignet. Der LED Streifen kann z. B. in Möbel, Küchen, Wohnräumen oder als Voutenbeleuchtung, Barbeleuchtung, Backlightbeleuchtung, Architekturbeleuchtung, Messebeleuchtung, usw. eingesetzt werden.

Der LED Streifen ist nur für den Einsatz in trockenen, geschlossenen Innenräumen vorgesehen. Der Streifen darf nicht feucht oder nass werden.

Der LED Streifen darf nur mit einem 24V Gleichstrom (DC) LED-Konverter betrieben werden.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben kann zur Beschädigung an dem Lichtband führen.

Bei Schäden, die durch Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!

Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

- Die Installation muss unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine Elektro- Fachkraft vorgenommen werden.
- Blicken Sie niemals direkt in das Licht. Durch die hohe Lichtstärke sind Augenschäden möglich.
- Setzen Sie den LED Streifen und die Komponenten keinen mechanischen Beanspruchungen, hohen (>50°C) oder niedrigen Temperaturen (< 0°C), direkter Sonneneinstrahlung oder starken Vibrationen aus.

- Der LED Streifen muss vor der Montage auf Funktion und Lichtfarben geprüft werden. Sollten Fehlfunktionen, Ausfälle oder erhebliche Farbabweichungen festgestellt werden, so sind diese dem Hersteller vor der Montage mitzuteilen. Bereits montierte LED Streifen können nicht mehr reklamiert werden.
- Prüfen Sie vor der Montage die Auslegung der elektrischen Versorgung (LED-Konverter / Dimmer / Steuerung) und die Anschlussleitung (Leitungslänge- und Querschnitt).
- Achten Sie auf ausreichende Kühlung und Belüftung des LED Streifens. Verwenden Sie in jedem Fall ein passendes Aluminium-Profil zur Kühlung.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass der LED Streifen nicht mechanisch belastet, beschädigt oder die Leiterbahn unterbrochen wird.
- Der Biegeradius muss mindestens 100mm betragen!
- Die maximale Länge des Streifens bei einseitiger Einspeisung darf 10m nicht überschreiten.
- Bei Streifenlängen über 5m ist der Spannungsfall zu berücksichtigen. Bei Gebrauch von größeren Streifenlängen ist es zu empfehlen die Streifen beidseitig zu bestromen.
- Der LED Streifen darf nur an den auf dem Streifen gekennzeichneten Schnittstellen getrennt / zerschnitten werden (alle 50mm).
- Bei eigenmächtiger Konfektionierung dürfen die Lötungen nur an den dafür vorgesehenen Lötstellen (+ / - Kennzeichnung) erfolgen. Es darf nur Elektronik-Lötzinn mit integriertem Flussmittel und einem Durchmesser von 0.5 bis 1mm verwendet werden. Lötfett oder ähnliche unübliche Lothilfen sind zu meiden. Die Arbeitstemperatur beim Löten darf 270°C und eine Lötzeit von max. 3 Sekunden nicht überschreiten.
- Es dürfen nur flexible Anschlussleitungen am LED Streifen angelötet werden. Die Anschlussleitung muss zugentlastet werden.
- Blanke Löt- und Schnittstellen sind vor der Montage zu isolieren.
- Bei eigenmächtiger Konfektionierung ist der Monteur / Installateur für die Funktionsfähigkeit der Streifen verantwortlich.

Montage

ACHTUNG!

Der LED Streifen darf nur im spannungsfreien Zustand installiert werden. Schließen Sie den Streifen erst nach der Installation an die Stromversorgung (LED-Konverter) an!

1. Bestimmen Sie den Installationsort. Achten Sie dabei auf eine ausreichende Belüftung und Kühlung. Verwenden Sie für die Kühlung ein geeignetes Aluminiumprofil.

HINWEIS

Für eine dauerhafte Befestigung sollte die Oberfläche glatt und sauber sein. Die Oberfläche sollte vor der Montage von Fett und Schutz gereinigt werden. Verwenden Sie dazu entsprechende Reiniger.

2. Falls erforderlich, konfektionieren Sie den LED Streifen auf die gewünschte Länge zu (Schnittstellen beachten).

HINWEIS

Wird der LED Streifen umgebaut oder zugeschnitten, ist der Monteur / Installateur für die Funktionsfähigkeit des Streifens verantwortlich.

3. Testen Sie den LED Streifen auf Funktion, bevor Sie diesen installieren. Schließen Sie dazu den Streifen an einen 24V DC LED-Konverter mit genügend Leistungsaufnahme an. Beachten Sie dazu die Angaben auf dem LED-Konverter.
4. Installieren Sie den LED Streifen nach erfolgreichem Funktionstest (spannungsfrei) am zuvor festgelegten Installationsort.
5. Schließen Sie den LED Streifen erst nach der Installation wieder an die Stromversorgung an!

Technische Daten

Betriebsspannung:	24V DC
Gesamtleistung (5m):	48W
Leistung pro Meter:	9,6W
Leistung pro Segment:	0.48W
Abstrahlwinkel:	120°
Farbwiedergabe:	≥ Ra90
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP20

Lichtfarben:	Lichtstrom:
2.800K Warmweiß	5.500lm / 1.100lm pro Meter
4.200K Neutralweiß	5.750lm / 1.150lm pro Meter
5.000K Kaltweiß	6.000lm / 1.200lm pro Meter

Länge:	5.000mm
Breite:	8mm
Höhe:	2mm
Schnittstellen:	50mm
Zuleitung:	500mm

Die CE Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind beim Importeur hinterlegt.



Rolux Leuchten GmbH
Margarete-Steiff-Str. 18
28844 Weyhe, Germany

Tel.: (+49) 0421 696 791-0
Fax: (+49) 0421 696 791-1
Web: www.rolux-leuchten.com