

BEWEGUNGSMELDER & SENSOR "SHE-Z-60"

Art.-Nr. 0220010040

PRODUKTMERKMALE

- aktiver IR Sensor-Schalter mit zwei Schaltfunktionen
- Funktion 1: Ein- /Ausschalten durch Tür auf/zu
- Funktion 2: Ein- /Ausschalten durch Handbewegung
- geeignet für 12 oder 24V DC Leuchten
- Erfassungsreichweite weniger als 2,5cm
- Anschluss über Mini-Stecksystem oder Schraubklemme
- Lieferung inkl. externem Sensorkopf mit 200cm Sensorleitung + Unterbaugehäuse



MERKMALE

Farbe:	weiß/schwarz
Ausführung:	IR Sensor
Drehbar:	Nein
Schwenkbar:	Nein
Material:	Kunststoff
Länge Sensorleitung:	200cm
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP20
Aufbauhöhe:	(Sensor) 1,5mm
Bohrloch:	(Sensor) 11mm
Einbautiefe:	(Sensor) 19mm
Länge:	70mm (Steuergerät)
Breite:	40mm (Steuergerät)
Höhe:	12mm (Steuergerät)
Verpackungseinheit:	100 Stück
Ursprungsland:	VR China
Zolltarifnummer:	8536 5080 990
Reichweite:	bis zu 2,5cm

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung:	12V-24V DC
Ausgangsstrom:	2,5A
max. Ausgangsstrom:	12V max. 30W, 24V max. 60W