

LED-KONVERTER FÜR LED-PANELS (AUSGANGSSPANNUNG 1000MA)

Art.-Nr. AGT-1786A-1000

BESCHREIBUNG

für LED Panels mit einer Ausgangsspannung von 1000mA

PRODUKTMERKMALE

- reguliert den Stromfluss zwischen Stromnetz
- Langgezogene und flache Form für einfache Installation
- Schraubenlose Klemmenausführung

HINWEISE

- LAGERBESTAND: 145 STÜCK



MERKMALE

Farbe:	weiß
Dimmbar:	Nein
Schutzart:	IP20
Länge:	100mm
Breite:	47mm
Höhe:	28mm
Ursprungsland:	VR China

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung:	220-240V AC
Netzfrequenz:	50/60Hz
Ausgangsspannung:	33-40V
max. Ausgangsstrom:	55V
Ausgangsstrom:	1000mA
Ausgangsleistung:	40W
Powerfaktor:	0,9
Gehäusetemperatur (Ctc):	80°C
Umgebungstemperatur (Cta):	40°C

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für evtl. Fehler übernehmen wir keine Haftung.
Werte können durch Schwankungen im Herstellungsprozess abweichen.